

# Wechselrichter Converter



## Wechselrichter 2000VA Leistungsstarker Wandler von DC auf AC

Mikrocontroller gesteuert  
Überlast- und kurzschlussfest  
Präzise 50 Hz Frequenz  
geringer Eigenstromverbrauch  
Vorwarnung Tiefentladung und Überlast  
mit Fernbedienungsanschluss  
Lüftersteuerung lastabhängig



### Von DC auf AC

Die kompakten und leistungsstarken Spannungswandler erzeugen aus einer 12V- bzw. 24V-Gleichspannung eine 230V / 50Hz Ausgangsspannung.

### Der Einsatz ist vielseitig

Durch die hohe Spitzen-Ausgangsleistung können auch induktive Lasten, z.B. Motoren, Fernsehgeräte, Lampen und Bohrmaschinen betrieben werden. Kühlschränke bis max. 120W können ebenfalls mit beiden Typen betreiben werden.

### Optimale Betriebssicherheit

Umfangreiche Schutzmaßnahmen gegen Überlast, Überhitzung und Unterspannung garantieren optimale Betriebssicherheit.

Technische Daten	12V-Version	24V-Version
Eingangsspannung:	12 V	24 V
Bereich:	11 - 15 V	22 - 30 V
Aufnahmeleistung im Leerlauf:	< 0,5 W	< 0,5 W
Ausgangsleistung +/-5%:	225 V	225 V
Dauerausgangsleistung:	2000 W	2000 W
Spitzenleistung:	3500 W	3500 W
Ausgangsfrequenz +/-1%:	50 Hz	50 Hz
Lüfter:	ja	ja
Fernbedienungsanschluss:	ja	ja
Abmessungen in mm:	505 x 245 x 70	505 x 245 x 70
Gewicht:	5,2 kg	5,2 kg
<b>BC Artikelnummer</b>	<b>1,30,09,01,008</b>	<b>1,30,09,01,007</b>

Optional: Anschlusskabel 35mm<sup>2</sup>

**Buscomfort**  
**Fahrzeugausstattung**  
**GmbH**

Daimlerstrasse 12  
71672 Marbach/Neckar  
Tel.: 0049 (0)7144 81631 0  
Fax: 0049 (0)7144 81631 50

[www.bc-buscomfort.de](http://www.bc-buscomfort.de)

[info@bc-buscomfort.de](mailto:info@bc-buscomfort.de)